

Anleitung für Bürstenregler 30A C9342

Spezifikationen:

Eingangsspannung:	5-8.4V
Ausgangsspannung:	Vorwärts 30A, 50A max. Rückwärts 20A, 50A Bremse
Betriebsspannung:	3.0V-9.4V
Spannung:	20A Dauer, 50A Kurzzeit
BEC Stromversorgung:	5.8V / 1A
Driver-Frequenz:	2KHz
Eingang:	LiPo 2S, NiMh/Nicd 4-7S

Maße:	25x23x5mm
Gewicht:	25g
Kabellänge:	Eingangsseite: 10cm Motorausgang: 10cm BEC Signal: 25cm Schalterkabel: 10cm

